Diese Zeichnung darf wieder kopiert, noch dritten Personen mitgeteilt, noch anderweitig mißbräuchlich benutzt werden.

z. Anodenspgs-Trafo TR 801

Si 801 3A

220V 50Hz St 801

S801

Lü 801

Tr 803 220V 0,8A

3 — 150V/0,35A — 4

B250 C200 Gr 807

R881 20 ±10%

C881 50µ 350V

+210V

R882 5K ±5%

R883 5K ±5%

V816 PY83

Kappe

A Rs 801

R884 1,1K ±5% 25

+190 V

+ 75 V/0,15A

R885 1M

C882 0,01µ 500V

R886 80K

C883 50µ 350V

R887 10K

R888 100K

-100 V

V817 PCL82

V651 ±10% R889 40 x-Vorverst. V653

V_{II} Verstärker-Einschub V101/201 V102/202 V301/401 V302/402

V_{I} Verstärker-Einschub V101/201 V102/202 V301/401 V302/402

V 103 V 203 V 303 V 403 V 304

Kontakt justieren, verzögertes Öffnen

5 — 21,5V/0,9A — 6

V806 V807 V809

R890 +300V R891 100K 100K +425V +190V

7 — 6,3V/1,5A — 8

V652 V654 V655 V804 V808

R892 +150V R893 40K 160K +190V

9 — 21,5V/1,5A — 10

V803 V811 V817 V701 V702 V816

R895 20 ±10% R896 10 ±10% R897 20 ±10%

11 — 6,3V/4,9A — 12

V501 V502 V503 V504 V505 V506 V507

R901 60k +65V R902 120k +190V

13 — 6,3V/4,9A — 14

6,3V/0,3A 6,3V/0,3A

Tr 804 f. V815 15/16

Tr 805 f. V815 6/7

R894 100

V601 V751 V752 V753 V754 V755 V756 V801 V802 V805 V810

R898 6

R899 10 Raster

La 803 6V 1,2W

La 801 6V 1,2W La 802 6V 1,2W

Sockelschaltbilder von unten gesehen

PCL 82

PY 83

0,25 W
0,5 W
1 W
2 W
4... 50 W

Kennzeichnung der Widerstandsbelastung

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
1	12432	20.5.60	
2	12733	26.4.61	

Freimaßtoleranzen

	Tag	Name
Bearb.	18.6	
Gepr.		
Norm.		

AEG 12

Hier: ● 2172 Üsp
Gültig ab Fabr. Nr 76051

Netzteil Heizspannungen

Zweistrahl-Oszillograph

2172 Wsp (Bl. 8c)

Maßstab /

Vervielf. Pause Nr

Arbeitspause Nr

Ersatz für 2172 Wsp Bl. 8c (a)

Ersetzt durch

DK 3313
ZA 3
DIN 6771
10.000 1.57